

**MAGNETI
ARELLI**

PARTS & SERVICES

MULTIMETER KIT – M1

Multimetro
digitale con pinza
amperometrica
e sonda di
temperatura



007936346000

MULTIMETER KIT – M1**Multimetro digitale con pinza amperometrica e sonda di temperatura**

MULTIMETER KIT – M1 è un tester digitale universale portatile, con caratteristiche di alta precisione, risoluzione e ripetibilità della misura.

Di semplice utilizzo, con protezione a sovratensioni e sovraccarichi, è adatto a rilevare: Tensioni CC/CA, Correnti CC/CA, Resistenze, Capacità, Frequenze, segnali in Duty-Cycle, Temperature, caduta di tensione positiva dei Diodi e Conducibilità con ciccalino.

Un display digitale LCD retroilluminato con caratteri da 25 mm di altezza, rende agevole la lettura dei risultati e una funzione di autospegnimento salvaguardia l'autonomia della pila. La forma compatta, priva di spigoli e con impugnatura ergonomica, lo rende uno strumento pratico nell'uso. Soddisfa i requisiti della norma IEC-1010 relativa agli strumenti elettronici di misura con categoria di sovratensione 1000 V (CAT III).

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MISURAZIONE	FONDO SCALA	RISOLUZIONE
Tensione continua	60 mV ÷ 600 V 1000 V	0,01 mV ÷ 100 mV 1 V
Tensione alternata	60 mV ÷ 600 V 750 V	0,01 mV ÷ 100 mV 1 V
Corrente continua	600 µA ÷ 600 mA 6 A ÷ 20 A	0,1 µA ÷ 100 µA 1 mA ÷ 10 mA
Corrente alternata	600 µA ÷ 600 mA 6 A ÷ 20 A	0,1 µA ÷ 100 µA 1 mA ÷ 10 mA
Corrente continua/alternata (con pinza amperometrica)	600 A	100 mA
Resistenza	600 Ω 6 kΩ ÷ 6 MΩ 60 MΩ	0,1 Ω 1 Ω ÷ 1 kΩ 10 kΩ
Frequenza	9,999 Hz ÷ 9,999 MHz	0,001 Hz ÷ 1 kHz
Duty-Cycle	0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz)	0,1 %
Temperatura (con sonda)	-20 °C ÷ 1000 °C	1 °C

Scarica tutti i cataloghi prodotto
dal nostro sito
www.magnetimarelli-parts-and-services.it

